



Gateway Max

UBT-UXG-MAX



Red y rendimiento

Puertos totales	(5) RJ45 2.5 GbE (2.5G / 1G / 100M / 10M)
Puerto WAN por defecto	(1) 2.5 GbE RJ45
Puertos LAN	(4) 2.5 GbE RJ45 (1 remapeable a WAN)
Cantidad máx. de puertos WAN	4
Throughput IDS/IPS	2.3 Gbps
Balanceo de carga multi-WAN	Sí
Formato	Escritorio compacto
Gestión	Ethernet · Bluetooth
Controlador requerido	Cloud Key, UniFi Hosting oficial o UniFi Network Server

Seguridad

Firewall con estado	Sí
Firewall de capa 7 (application-aware)	Sí
DPI e identificación de tráfico	Sí
Firewall por zonas con filtrado avanzado	Regiones, dominios y aplicaciones
Filtrado de contenido	Sí
Prevención de intrusiones (IPS/IDS)	Sí
Firmas IDS/IPS	55,000+ con CyberSecure
Bloqueo de publicidad	Sí



VPN y SD-WAN

SD-WAN sin licencia	Sí
VPN sitio a sitio	Site Magic · IPsec · OpenVPN
Servidor VPN	Teleport (configuración cero) · WireGuard · OpenVPN · L2TP
Cliente VPN	OpenVPN · WireGuard

Funciones de red

Enrutamiento dinámico	OSPF
QoS avanzado	Sí
Multicast DNS (mDNS)	Sí
NAT avanzado	SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / NAT 1 a 1
Servidor RADIUS integrado	Sí (incluye RADIUS sobre TLS / RadSec)
Tabla de direcciones MAC	2,000
Respaldo de internet	Failover adicional con UniFi LTE Backup
Otros	Virtual Network Override · visibilidad de todos los flujos de tráfico · reportes de calidad y caídas de internet

Hardware y ambiental

Procesador	Quad-core ARM Cortex-A53 a 1.5 GHz
Memoria del sistema	2 GB DDR4
Método de alimentación	USB tipo C (5 VDC / 3 A), adaptador incluido
Rango de voltaje	100 - 240 VAC
Consumo máximo	9.6 W
Disipación de calor	33 BTU/hr
Dimensiones	141.8 x 127.6 x 30 mm (5.6 x 5 x 1.2")
Peso	520 g (1.1 lb)
Material	Polycarbonato
Protección ESD/EMP	Aire: ±8 kV · contacto: ±4 kV
Botones	(1) Restablecimiento de fábrica
Temperatura de operación	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC, Anatel
Software requerido	UniFi Network versión 8.1.113 o superior



Contenido del paquete

Incluye

Gateway Max (UXG-Max)
Adaptador de alimentación USB-C
Guía de inicio rápido