



UniFi Protect Sensor



Sensores integrados

Tipo	Sensor multifunción inteligente con batería · UniFi Protect
Movimiento	PIR · alcance hasta 5 m (16 ft)
Entrada magnética	Apertura/cierre de puertas y ventanas
Acelerómetro	Apertura/cierre de portón de garage
Temperatura	Sensor integrado
Humedad	Sensor integrado
Luz ambiental	Sensor integrado
Sonido de alarma	Detecta patrones UL217 (humo) y UL2034 (CO)
Agua	Con adaptador de sensor de agua (accesorio, incluido solo en pack de 3)

Conectividad

Protocolo	Bluetooth 5.0 (BLE) · 2.4 GHz
Conexión	Requiere AP UniFi con Bluetooth actualizado (U6 o superior)
Alcance recomendado	15 m (49 ft) en interior (varía según ambiente)
TX máximo	5 dBm
Antena	(1) 2.4 GHz · 0.5 dBi



Hardware

Alimentación	Batería de litio CR123A (incluida)
Duración de batería	Hasta 1 año
Consumo máximo	77 mW
Dimensiones	Ø24 x 83.5 mm (Ø0.9 x 3.3")
Peso	50.2 g (1.8 oz)
Carcasa	Policarbonato blanco
Montaje	Pared plana (adhesivo) · esquina (adhesivo) · imán para puerta/ventana
Condiciones	0 a 45 °C · 10 a 90% sin condensación
Cumplimiento	FCC, IC, CE, Anatel · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Protect (web y app iOS/Android)
Incluye	UP-Sense Batería CR123A Imán de entrada Montaje plano adhesivo Montaje de esquina adhesivo Guía de inicio rápido
Nota	Requiere AP UniFi 6 o superior con Bluetooth para funcionar · el adaptador de sensor de agua solo viene en el pack de 3 · no funciona de forma independiente: necesita UniFi Protect en un gateway o Cloud Key